

Motorlu kilitleme sistemi (HQ)güvenliğini Kullanma Talimatı



Model No: Sc-30-HQ

Dikkat: ilk açılış için, küçük yuvarlak plastik kapak (tuş takımı altında) çıkarın, sonra plastik torba acil anahtar dışarı çekin, kapıyı açmak için anahtarı açın. Bundan sonra, pil kutusuna (kapının arkasında) 1,5 V 4 pili koyun, sonra kapıyı kapatmak için anahtarı açın ve anahtarları alın.



Bu basama kAl Safe 1234orijinal kişisel kodu, ana kod 011223

● Kişisel kodu değiştirme

Kişisel kodu giriniz (1234 İlk giriş için), ekran "open" gösterir, sonra giriş için herhangi bir yeni 4-6 haneli kodu girin ve onaylamak için "#" basın.

● Ana kodu değiştirme

Ana kodu girin (011223 ilk giriş için), onaylamak için "#" tuşuna basın ve "PS---9.8.7..." ekran sayımı sırasında tekrar "#" tuşuna basın , herhangi bir 6 basamak girin kodu girin ve "#" basın onaylamak için , ekran "good" gösterir, yeni ana kod kabul edilir anlamına gelir.

● Kasayı açın

Güvenli açmak için 6 basamak kişisel kodu girin, sonra "#" tuşuna basın, sonra ekran "open" gösterir, Eğer "Error 1, 2, 3" gösteriyorsa yanlış kod girilmiş demektir. Üç kez yanlış kod girişi ise kapı 5

dakika için bloke edilecektir. Giriş silmek istiyorsanız "*" basın.

● Kasayı kapatın

1. kasayı kapatmak için Konuk kodunu girin, sonra "#" tuşuna basın. Kişisel parola Şu anda girilen parolaya değiştirilir

2. kasayı kapatmak için "#" tuşuna basın . Konuk orijinal şifre değişiklik yok

● Saati ve tarihi ayarla

Giriş ana kodu (ilk kez 00112233), sonra "#" onaylamak için, basın "*" ekran sayımı sırasında "PS---9.8.7...", "YE" tarafından yıl gösterir, sonra giriş 07; ay "ON", giriş 01; Tarih "DA", giriş 01; Saat "HO", giriş 08; dakika "ın", giriş 08; ekran "good" gösterinceye kadar, zaman ayarı başarılı, ve zaman 2007.01.01 08:08. Set doğru değilse ekran "bug" gösterecektir.

● Acil durum

(1) Lütfen kodları hatırlamalısınız.

(2) Eğer düşük pil gücü varsa, ekran "lobatt" gösterir,o's zaman pillerin değiştirilmesinden bahseder.

Lütfen acil durum anahtarlarını kasadan uzak tutun.